

| Описание                      | Значение          |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Общие сведения:</b>        |                   |
| Наименование продукта:        | CUE10-4TR75B-E-NP |
| Артикул:                      | 52111004          |
| <b>Технические данные:</b>    |                   |
| Входное напряжение:           | 3 x 380 В         |
| Выходное напряжение:          | 3 x 380 В         |
| Выходная мощность:            | 0.75 кВт          |
| Потребляемый ток:             | 3.4 А             |
| Выходной ток:                 | 2.5 А             |
| Частота питающей сети:        | 50 / 60 Гц        |
| Выходная частота :            | 0 .. 100 Гц       |
| <b>Монтаж:</b>                |                   |
| Температура окружающей среды: | -10 .. 40 °C      |
| Степень защиты (IEC 34-5):    | IP20              |
| Температура хранения:         | -25 .. 65 °C      |



**Внимание!** Фотография продукта может отличаться от существующего.

Преобразователи частоты серии CUE10 предназначаются для управления центробежными насосами. Может быть подключен к датчику давления, уровня и другим различным датчикам. Отличается простотой в эксплуатации, высокой надежностью, низким уровнем шума и экономичностью. До 6-ти частотных преобразователей CUE10 могут быть объединены в единую систему для управления группой насосов.

